

# 点彩机械键盘说明书

版本/Version:0.1

日期/Date:2016-07-15

制定/Draft:

审核/Checked:

批准/Approval:

会签/Countersign:

## 一. 功能概述:

1. USB Full Speed 2.0, 支持高达 1000HZ 真实报告率。
2. 支持全键无冲突<所有按键有响应>, 带二极管。
3. 可以根据客户的需要配置成不同种类的语言版本。
4. 可以组成 104/105/106/107 等不同的字键排列, 允许这款键盘运行于

Win2000, Win XP, Win ME, Vista, Win7, Win8, Android, linux, 苹果等操作系统。

5. 免 EEPROM 记忆。Flash 记忆。
6. 支持开机效果:

USB 上电后, 播放开机动画, 显示拖尾流星, 并且围绕键盘旋转, 依次经过所有按键, 最后灯光长亮。

7. 支持多种超炫背光效果:

①FN + INS: : 背光呼吸模式, 键盘整体背光模拟呼吸节奏, 实现背光亮度由灭至最高亮度的曲线变化。亮度及呼吸节奏速度, 以之前调节的记忆参数为准。

FN+ “↑/↓” 3级亮度调节, FN+ “←/→” 5级快慢调节再次触发进入常亮模式。

②FN + HOME 川流不息: 按键背光由键盘两侧隔行相对穿插对跑, 点亮全键盘后, 依次隔行向键盘两侧穿插散开熄灭。FN+ “↑/↓” 3级亮度调节, FN+ “←/→” 5级快慢调节

③FN+ PgUp 斜拉变幻: 按键背光左下和右上倾斜向中间对跑点亮, 点亮全键盘后, 从中间开始向左下和右上两对角, 呈斜45度角依次熄灭 \* FN+ “↑/↓” 3级亮度调节, FN+ “←/→” 5级快慢调节

④FN+ DEL 流光溢彩：键盘的背光亮度由左至右依次流动变换，如同水面波光粼粼不断涌动。\* FN+ “↑/↓” 3级亮度调节，FN+ “←/→” 5级快慢调节

⑤FN+ END 动画1：踏雪无痕：默认背光关闭，按键按下时，相应按键的背光LED被点亮，松开按键后，按键的背光随之延时熄灭。\* FN+ “↑/↓” 3级亮度调节，FN+ “←/→” 5级快慢调节

动画2：点彩夺目：整体背光关闭，每次按下按键时，以按键为中心，向周边波动散射两列光波。\* FN+ “↑/↓” 3级亮度调节，FN+ “←/→” 5级快慢调节。

⑥FN+ PG DN指点江山：该模式可自定义每个按键 LED 的亮灭。进入该模式时默认恢复上一次定义的效果，再次触发进入定义 LED 模式，指示灯闪烁指示。触发按键可切换 LED 的亮灭，定义完成后再次触发退出定义模式，并保存定义结果。默认 6 种自定义功能，总共 9 组自定义背光，按 FN+ 0~9 切换。

FN+1= 游戏模式1 (FPS) - ASDW ↑ ↓ ← → ESC 亮

FN+2= 游戏模式2 (CF) - ASDW Ctrl Shift Alt Space  
RGQEB 1-5 Tab F1-F3 Home End PgUp PgDn PrtSc 亮

FN+3= 游戏模式3 (COD) - QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl Shift  
亮

FN+4= 游戏模式4 (RTS) - QWERTASDGXZFKLHMNUYTP Space  
1-0 Ctrl Shift Alt 亮

FN+5= 游戏模式5 (LOL全) - QWER DGFBV Ctrl Alt Tab  
Space ~ 1-6 Esc 亮

FN+6= 游戏模式6 (Car Race) - ASDWR ↑ ↓ ← → Ctrl Shift  
Alt 亮

FN+7= 自定义背光模式1 - self design

FN+8= 自定义背光模式2 - self design

FN+9= 自定义背光模式1 - self design

8. FN + ↑ 键盘总亮度调节，6 档亮度递增。

9. FN + ↓ 键盘总亮度调节，6 档亮度递减。

10. FN + → (浮光掠影) 流动方向向右。

11. FN + ← (浮光掠影) 流动方向向左。

12. FN + +呼吸模式下速度调节，6 档速度递增。

13. FN + -呼吸模式下速度调节，6 档速度递减。

14. FN+ WIN-L 同时锁住 WIN和 APP键。按下开启功能，再次按下恢复正常。

15. FN+ESC 按住3秒 键盘进入重启模式，恢复默认设置。

16. FN+PrtScr = 6键送码方式 (最多同时送6键，适用于网银登录及密码录入)

17. FN+ScrLck = N键送码方式 (可同时送N个键，适用于游戏及全键无冲模式)